

# Комплект детской эргономичной мебели BD-08 (стол и стульчик)



## Обратите внимание:

1. Эксплуатировать только внутри помещения
2. Комплект должен размещаться на ровной поверхности
3. Если разлили жидкость на стол, пожалуйста, немедленно протрите столешницу чистой тканью.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы убедиться, в том, что ни одна деталь не утеряна во время ежедневного использования.
5. Затяните плотно все винты только после того, как стол и стульчик правильно собраны.

## Как регулировать стол и стульчик:

### 1. Для подъема:

- (1) Ослабьте регулировочные ручки с цветовой кодировкой;
- (2) Аккуратно поднимите парту / стульчик из паза в паз до желаемой высоты, и вы будете слышать «щелчок» на каждом уровне;
- (3) Когда желаемая высота будет достигнута, пожалуйста, затяните винты.

### 2. Для снижения:

- (1) Ослабьте регулировочные ручки с цветовой кодировкой;
- (2) Аккуратно поднимите стол / стульчик из паза в паз до самого высокого уровня, далее опустите до самого нижнего уровня.
- (3) От данного нижнего уровня вы можете отрегулировать до желаемой высоты, как указано выше.


## Инструкция по эксплуатации



A1



A2

A3\*2  
Ножки стульчика

A4



A5



A6

A7\*2  
Ножки стола

A8



A9\*2



A10\*4



A11



A12



A13



A14



B1\*10 (M6x15)

2 шт. для спинки стульчика,  
4 шт. для накладок,  
4 шт. для столешницы



B2\*4 (M6x30)

(4 шт. для сиденья  
стульчика)



C4\*5 (5x14 мм)

(4шт. для органайзера  
1 шт. для крючка)

Примечание: на элементах A3, A7, A9 есть предустановленные винты.

**Внимание! Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке.**

# Комплект детской эргономичной мебели BD-08 (стол и стульчик)

mealux.ru



## Инструкция по сборке

### Сборка стульчика



1 Предустановленными винтами прикрутите перемычку (A4) к ногам стульчика (A3).



2 Прикрутите спинку (A2) к ножкам стульчика (A3), используя винты (B1).



3 Прикрутите сиденье (A1) к ножкам стульчика (A3), винтами (B2).  
*Примечание: для удобства сборки, переверните стульчик вверх ногами.*



4 Вкрутите винты-фиксаторы (A14) в специальные отверстия в ногах стульчика.

### Сборка стола



1 Прикрутите перемычку (A8) к ноге (A7) винтами, которые были предустановлены в ноги стола.  
*Примечание: не крепите сразу к обоим ногам.*



2 Прикрутите пластиковые накладки (A14) к обеим ногам стола (A7) винтами (B1). Затем, вставьте в эти накладки подставку для ног (A13). Только после этого прикрутите перемычку (A8) ко второй ноге стола (A7) предустановленным винтом.



3 Прикрутите столешницу (A5) винтами (B1) к металлическому каркасу.



4 Вставьте одну часть направляющих на пластине (A9) во вторую часть на пластиковом органайзере (A6), как показано на фото.



5 Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы (A5). Поднимите её и зафиксируйте в таком положении, затянув винты-фиксаторы.



6 Присоедините ящик (A6) к каркасу стола винтами (C4).



7 Крючок (A11) закрепите на каркасе винтом (C4).



8 Вставьте винты (A10), установите необходимую высоту и затяните крепко винты.

*Примечание: регулярно проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты*



9 Установите подходящую высоту и затяните фиксатор (A10).



На ножках стола и стульчика есть опорные винты, с помощью которых можно компенсировать неровности пола.

### Обратите внимание!

1. Комплексом пользоваться только в помещении.
2. Комплект должен быть размещен на ровной поверхности.
3. Если разлили жидкость на поверхность столешницы, пожалуйста, немедленно протрите чистой, сухой тканью.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы ни одна деталь не была утеряна во время ежедневной эксплуатации комплекта.
5. Затяните крепко винты после того, как стол и стульчик будут правильно собраны.

### КОНТАКТЫ

Официальный представитель  
производителя:  
компания ООО «Меалюкс»  
Адрес: г. Москва,  
ул. Профсоюзная 3, оф. 117  
тел. 8 (916) 538-80-54  
Сайт: [www.mealux.ru](http://www.mealux.ru)  
E-mail: [mebel@mealux.ru](mailto:mebel@mealux.ru)  
Сервисный отдел: [service@mealux.ru](mailto:service@mealux.ru)

